


STUDIOART A100 Room Speaker und P100 Room Speaker



STUDIOART A100 Room Speaker

Aktiver Lautsprecher mit höchster Wiedergabequalität bis 192 kHz/ 24 bit. Integrierte Bassreflextechnologie. Das Bedienfeld ermöglicht jederzeit den Zugriff auf Musikquellen, auch ohne Revox App. Akku- und Netzbetrieb möglich.

H x Ø:	222 mm x 100 mm
Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz oder weiß
Lautsprecher:	1 x Ø 70 mm Fullrange
Frequenzgang:	52Hz...20kHz (-3dB)
Schalldruck:	max. 95dB/ 1m
Leistung:	1 x 20W mono, 2 x 20W stereo mit passivem Zusatzlautsprecher
Quellen:	Analog In (Ø 3,5mm) , Bluetooth, AirPlay 2, DLNA, iRadio, Tidal, Deezer, Spotify
Anschlüsse:	1 x 15V DC/4A, 1 x Ethernet, 1 x Analog Input, 1 x Speaker Output, 1 x USB (Service)
Akku-Betrieb:	min. 8 Stunden mono, 5 Stunden stereo, kabellose Funkverbindung (KleerNet™) zu anderen STUDIOART Lautsprechern



STUDIOART P100 Room Speaker

Passiver Zusatz-Lautsprecher für die Stereo-Wiedergabe des **STUDIOART** A100 Room Speakers mit höchster Wiedergabequalität. Anbindung mit einem Lautsprecherkabel.

H x Ø:	222 mm x 100 mm
Farbe:	<input type="checkbox"/> schwarz oder weiß